

札幌コンサートホール演出照明設備

調光設備

項目	概要	
	大ホール	小ホール
総容量	3相4線 540KVA	3相4線 360KVA
上手仮設電源	3相4線200A / 3相3線150A	単相3線200A / 3相3線100A
下手仮設電源	3相4線200A	単相3線200A
操作卓	Panasonic社製 PACOLis SHOOT ※HTP/LTP 各2048ch 合計最大4096ch制御	
グランドマスターフェーダー	1本	
ムーブマスターフェーダー	1本	
プリセットフェーダー	80本3段 ※240本切替有	60本3段 ※180本切替有
段マスターフェーダー	3本 (ピアノスイッチ付)	
ABクロスフェーダー	1組	
UP/DOWNムーブフェーダー	1組	
サブマスターフェーダー	30本×100ページ 3000シーン (ピアノスイッチ付) ※ページ固定、フリーモード、CHマスター設定モード機能あり	
フリーフェーダー	10本	
メモリーシーン	2000シーン	
エフェクト再生(チェイス)	100パターン(トータル2000ステップ) ※メモリーシーン・サブマスターにて再生	
パッチ場面	6場面	
外部記憶	3.5インチ2HDフロッピー (COMOSU・JASCO対応)	
外部入力信号	DMX512×2系統	DMX512×2系統
	※EMIT-AX(エミット エーエックス) Ethernet-DMX変換機使用	
調光制御信号	DMX512×4系統	

常設リモコンスポット・カラーチェンジャー設備

操作卓	PACOLis SHOOT専用操作部 (LTPチャンネル制御部)	
PTFC (リモコンスポット)	80台 (TCL・1LB~7LB) 仕様: 1.5KW平凸 8型 ※吊り替え不可	48台 (内訳: TCL・1LB~3LB×32台 / FRサイド×16台) 仕様: 1KWフレネルレンズ 8型 ※吊り替え不可
カラーチェンジャー	CL用: 1.5KW平凸 ロングタイプ 8型 C.C付×18台 ※CLは通常C.Cを外しています FRサイド用: 1.5KW平凸 ロングタイプ 8型 C.C付×24台	CL用: 1KW平凸 8型 C.C付×20台 ※CLは通常カラーチェンジャーを外しています。
VL1100TI アイリス付モデル (1KW タングステン電球)	3台 (TCL×1台・1LB×2台) ※吊り替え不可	3台 (TCL×3台) ※吊り替え不可
再生・メモリーシーン	専用操作部にてシーン再生、記憶シーン・サブマスターに割付再生	
制御信号	DMX512	

その他設備

センターPIN	2KWクセノンPIN×3本	2KWクセノンPIN×2本
メーカー: USHIO 2009SR/e		

移動機材

機材名	型番	数量	大H・置	小H・置	備考
PAR-64ライト(1KN)		16	8	8	
PAR-64ライト(1KNホワイト)		16	0	16	
PAR-64ライト(5N)		32	24	8	
PAR-64ライト(5M)		32	24	8	
PAR-36ライト(5N)		24	24	0	
平凸レンズスポットライト(1KW)	CROCCO 8型	24	16	8	
平凸レンズスポットライト(500W)	CROCCO 6型	12	6	6	
フレネルレンズスポットライト(1KW)	CROCCO SS8型	24	12	12	
フレネルレンズスポットライト(500W)	CROCCO SS6型	12	6	6	
ソースフォー(750W)	426	12	12	0	大H 他にFR8台常設
	436	12	0	12	
	ズーム 15~30	6	6	0	
	ズーム 25~50	6	6	0	
LHQ 85W 3色用		8	8	0	
ミラーボール変速1.5尺		1	0	1	
ミラーボール変速2尺		1	1	0	
丸ベーススタンド		40	24	16	
フロアーベース		40	24	16	
三連アーム		30	20	10	
バンドア 8インチ用		10	6	4	
鉄ハンガー		100	40	60	
ハンガー用アタッチメント(自在ハンガー)		26	16	10	
C型30A延長ケーブル 5m		20	10	10	
C型30A延長ケーブル 10m		30	20	10	
C型20A延長ケーブル 2m		50	30	20	
C型20A延長ケーブル 5m		30	20	10	
C型20A延長ケーブル 10m		30	20	10	
C型30A-20A 変換ケーブル 5m		50	30	20	
C型30A-20A 変換ケーブル 2m		40	20	20	
C型30A-30A 2又ケーブル		20	10	10	
C型30A-20A 変換2又ケーブル		50	30	20	
C型20A-20A 2又ケーブル		50	30	20	
C型30A-平行 変換2又ケーブル		12	6	6	
C型20A-平行 変換2又ケーブル		12	6	6	
C型60A-C型30A変換ボックス 2口		4	2	2	
C型30A 4chボーダーケーブル 10m		6	2	4	
C型30A 4chボーダーケーブル 15m		6	2	4	